



Alarmzentrale PC 4020

Alarmzentrale kombinierbar mit Draht- und Funkmelder

Verwendung und Einsatzgebiete der PC Alarmanlagen

- Einbruchalarm, Überwachung von Türen, Fenster, Räumen etc.
- Brandmeldeanlage (auch kombinierbar mit Einbruch)
- Überwachungsfunktionen z. B. Wasser, Pumpen, Heizung etc.
- Alarmierung durch Sirenen, Blitzleuchten sowie bis zu 100 Kriterien können via integriertem Telefonübermittler zu einer Wachgesellschaft oder Sicherheitsunternehmen übermittelt werden.



8-Linien-Alarmzentrale, mit Funkempfänger **bis zu 64 Funksender**.
Erweiterbar **bis 128 Linien** mit PC 4108 Modulen.

Aufteilbar in **8 Bereiche!**
2 PGM Steuerausgänge.

1500 verschiedene Benutzer-Codes programmierbar (4- oder 6-stellig).
Integrierter digitaler Telefonübermittler (99 Kriterien) für den
Anschluss an eine Wach- und Schliessgesellschaft.

4-Draht Com-Bus für den Betrieb von max. **16 Tastaturen**
und 4 Funkempfänger.

Robustes Stahlgehäuse.

An der PC 4020 Alarmzentrale, können drahtgebundene wie auch Funkmelder betrieben werden.
Es handelt sich somit um eine Hybridalarmanlage.

Der Anschluss der Klartext Tastaturen (Bedienteile) wie auch der Funkempfänger erfolgt am überwachten 4-Draht-Com-Bus. Die Funksender werden vom Funkempfänger laufend überwacht. Niedrige Akkuspannungen der Funkmelder werden an der Klartext Tastatur angezeigt.



Die PC Zentralen bürgen für einen hohen Sicherheitsstandard und garantieren einen einwandfreien Betrieb.

Amea GmbH

Im Wiessler 10
8584 Leimbach TG
Switzerland

Phone: +41(0)71-642 37 62
Fax: +41(0)71-642 37 36
E-Mail: info@amea.ch
Internet: www.amea.ch



Leistungsmerkmale PC Alarmanlagen

- Integrierter digitaler Telefonübermittler
- Unterscheidung von Alarmen
Einbruch, Feuer, Ueberfall, Sabotage, Wasser, Gas
- Meldelinienkriterien (Jeder Linie, Zone, Bereich individuell zuteilbar)
Alarm sofort
Alarm verzögert
Anwesend/abwesend
Innenbereich
- 30 Zugangscode durch den Benutzer zuteilbar (Für Scharf-/Unscharfschaltung)
- Automatische Scharfschaltfunktion z. B. ab 22.00 Uhr
Etc.

Die Anlageprogrammierung sowie die sehr **einfache** Bedienung erfolgt über die **Klartext Tastatur** mit folgenden Funktionalitäten:

- Benutzerführung
- Datum und Zeitanzeige
- Alarmanzeige
- Individuelle Meldelinienbezeichnung (z. B. Sabotage, Wohnung, Kinderzimmer etc.)
- Bereichsanzeige
- 5 Funktionstasten (z. B. Scharfschalten Intern, Scharfschalten Extern, Alarmspeicher, Türklingelfunktion ein/aus etc.)
- 4 Systemtasten zur Alarmauslösung Feuer, Notruf, Panik
Anzeige von Störungen (Netz, Akku, System, Telefonleitung, Meldelinien etc.)

Technische Daten

Linien:	16 drahtgebunde Linien überwacht
Steuerausgänge:	1 Steuerausgang max. 50 mA 1 Steuerausgang max. 300 mA
Sirenenausgang:	1 max. 700 mA (überwacht)
Kommunikationsbus:	1 4-Draht-Com-Bus
Telefonübermittler:	a/b für 99 Kriterien
Stromversorgung:	Netzladegerät 230V/13,8V/1,5A
Abmessungen	
Stahl Gehäuse:	295x335x140mm

Amea GmbH

Im Wiessler 10
8584 Leimbach TG
Switzerland

Phone: +41(0)71-642 37 62
Fax: +41(0)71-642 37 36
E-Mail: info@amea.ch
Internet: www.amea.ch