



Speisegerät Netz AVR

Für alle Elektronischen Codiereinheiten sowie Schockbeleuchtung



Speisegerät 230 VAC / 12 VADC / 800 mA mit 2 Abfallverzögerungsrelais.
Verwendbar für alle Code Tastaturen, Türöffner und Bewegungsmelder.

Insbesondere geeignet für unsere Aussenmelder (VX-402).

(Aussen-Beleuchtung, Schockbeleuchtung)

1 Relais mit 1 potentialfreiem Umschaltkontakt z. B für **Beleuchtung.**

1 Relais mit 2 potentialfreien Umschaltkontakten z. B für **Türöffner, Kamera.**

Jedes Relais direkt oder mit Verzögerung 8-120 Sekunden steuerbar

Steuerimpuls Öffner- oder Schliesskontakt.

Technische Daten

Kontakte:	Relais 1 Umschaltkontakt 230 VAC / 8 A Relais mit 2 Umschaltkontakten 230 VAC / 6 A
Stromversorgung:	230 VAC
Ausgangsspannung:	12 VADC
Ausgangsstrom:	Max. 800 mA
Schutzart:	IP 54
Abmessungen Gehäuse:	123x120x55 mm

Ameda GmbH

Im Wiessler 10
8584 Leimbach TG
Switzerland

Phone: +41(0)71-642 37 62
Fax: +41(0)71-642 37 36
E-Mail: info@ameda.ch
Internet: www.ameda.ch