



## Automatisches Übermittlungsgerät Info P4

Automatisches Übermittlungsgerät Info P4 inkl. Notstromversorgung für

### 8 Alarমেingängen mit

- Sprachübermittlung**
- SMS-Übermittlung**
- Übermittlung auf Pager**
- Übermittlung zu Alarmempfangszentralen**



### 2 Fernschaltungen mit Steuerung

ab Telefonapparat und / oder Handy (DTMF-Signal)

### Überwachung und Telefonischen Alarmmeldungen:

- Einbruch, Brand
- Raumüberwachungen Temperatur, Feuer, Wasser...
- Pumpen, Lüftungen, Lift etc.

### Leistungsmerkmale:

- 8 Alarমেingänge für Schliesser- oder Öffnerkontakte
- Alarmauslösung über **potentialfreie** Kontakte oder Taster
- Alarmmeldung durch Sprache, SMS und / oder Pager
- Alarmverzögerung einstellbar 1-60 Minuten
- Alarm kann via Telefon (DTMF) quittiert werden
- Ereignisspeicher ca. 100 Meldungen
- Sabotageschalter (Gehäusedeckel) max. 100mA
- 2 Fernschaltmöglichkeiten mit Relais Umschaltkontakte)
- Störungsausgang Relais mit Umschaltkontakt
- Kontrollanruf 23 Stunden
- 2 analoge Telefonanschlüsse a/b
- Alarmauslösung bei niedriger Akkuspannung (Option)
- Alarmauslösung bei Netzausfall (Option)

### Technische Daten:

Fernschaltausgänge:	2 Relais mit je einem Umschaltkontakt max. 2A / 60 VDC
Stromversorgung:	230 VAC / 13.7 VDC / ca. 100 mA
Akku:	2 Ah
Temperaturbereich:	0° bis +35° C
Schutzart:	IP 30
Gewicht:	ca. 5Kg
Abmessungen	
Stahl- Gehäuse:	380x250x95 mm

### Optionen

- Relais zur Netzüberwachung
- Relais zur Überwachung von niedriger Akkuspannung

Programmierung und Fernprogrammierung durch Amedia GmbH.



### Amedia GmbH

Im Wiessler 10  
8584 Leimbach TG  
Switzerland

Phone: +41(0)71-642 37 62  
Fax: +41(0)71-642 37 36  
E-Mail: [info@amea.ch](mailto:info@amea.ch)  
Internet: [www.amea.ch](http://www.amea.ch)