




Aussen-Bewegungsmelder VX 402




Doppel Infrarotmelder Passiv mit **12m** Reichweite
Für Aussenmontage


Auch geeignet für **Schockbeleuchtung!**
Verzögerungsrelais inkl. 12V Speisung für IR Melder lieferbar.
Brenndauer einstellbar von 15s-110s.



Keine Meldeauslösung erfolgt, wenn nur in **einen** Erfassungsbereich eingetreten wird
Hund Bereich 1



Keine Meldeauslösung erfolgt, wenn nur in **einen** Erfassungsbereich eingetreten wird
Auto Bereich 2



Alarm Meldeauslösung erfolgt nur, wenn in **beide** Erfassungsbereiche **gleichzeitig** eingetreten wird
Person Bereiche 1 und 2

Technische Daten

Sabotagekontakt:
Kontakt: N.C. (Kontakt offen wenn aktiv)
Impulszähler: 2 und 4
Temperaturbereich: -20°C bis +50° C
Dichtigkeit: IP 54
Stromversorgung: 9.5 V bis 18V DC / 25 bis 35 mA
Abmessungen: 198x80x82 mm

Amea GmbH

Im Wiessler 10
8584 Leimbach TG
Switzerland

Phone: +41(0)71-642 37 62
Fax: +41(0)71-642 37 36
E-Mail: info@amea.ch
Internet: www.amea.ch